

HDL-MP1-E-A/TILE.48
方悦系列紧急求助面板

产品名称	组件	型号
方悦系列紧急求助面板	面板	HDL-MP1-E-A/TILE.48
	边框	HDL-MP1-EC/TILE.48

产品说明书

发布：2019年6月19日
版本：V1.0.0



图 1. 方悦系列紧急求助面板




图 2. 尺寸图 - 正面
带塑料边框




图 3. 尺寸图 - 正面
带金属边框




图 4. 尺寸图 - 侧面




图 5. 背面图




图 6. 接线图

产品概述

方悦系列紧急求助面板（见图1）可用于当发生紧急情况时，按下紧急呼叫按钮，警示有危险或寻求帮助。可广泛应用于家中、学校、医院、敬老院、商场及公园等场所。

功能说明

- 警示有危险或寻求帮助
- 复位钥匙可解除报警，复位按钮

注意事项

- 面板必须暗盒安装。
- 注意区分接线端子，确保接线正确。
- 额定电压和电流：AC250V~，3A。切勿超量程使用。

产品信息

产品尺寸 - 见图 2-4

背面图 - 见图 5

产品接线 - 见图 6

1. 紧急呼叫按钮：遇到紧急情况按下该按钮报警
2. 复位键孔：可插入复位钥匙，解除报警，复位紧急呼叫按钮

安装 - 见图 7-9

- 步骤1. 将暗盒安装在墙上。
- 步骤2. 用螺丝将面板电源底座固定在暗盒里。
- 步骤3. 将面板面盖安装在电源底座上。
- 步骤4. 装上边框。

横向多联边框 - 见图 10

纵向多联边框 - 见图 11

安全警告



- 本设备的安装及调试工作必须由我司或我司指派的机构进行。其电气安装的计划和施工，必须遵守当地相关的安全标准和法规。
- 该产品需暗盒安装，未按照本说明书进行安装及接线方式的，所造成的一切后果皆与我司无关。
- 请不要私自拆装或更换零部件，否则可能会导致机械故障、电击、火灾或身体伤害。
- 请将一切维修工作交由我司售后部门或指定机构进行，本产品的保修范围不适用于因用户拆卸产品而导致的故障。

装箱清单

面板*1 / 螺丝(M4*28mm)*2 / 螺丝(M4*50mm)*2 / 钥匙*1 / 说明书*1




图 7



图 8



图 9

图 7 - 9. 安装图



2联



3联



4联

图 10. 横向多联边框



2联



3联



4联

图 11. 纵向多联边框

注意：金属版本支持横向和纵向多联体安装，塑料版本仅支持横向多联体安装。

产品名称	边框类型	联体数	尺寸
多联边框	金属边框	2联	176*90*10.5(mm)
		3联	262*90*10.5(mm)
		4联	348*90*10.5(mm)
	塑料边框	2联	172*86*10.5(mm)
		3联	258*86*10.5(mm)
		4联	344*86*10.5(mm)

技术参数

基本参数

额定电压	AC250V~ , 50/60Hz
额定电流	3A

外部环境

工作温度	≤35°C
工作相对湿度	≤90%
储存温度	-20°C~60°C
储存相对湿度	≤93%

产品规格

尺寸	带塑料边框：86×86×32.5(mm) 带金属边框：90×90×32.5(mm)
净重	带塑料边框：92g 带金属边框：125g
外壳材料	阻燃PC
安装方式	暗盒安装（见图7-9）
防护级别（符合 EN 60529）	IP40

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶组件	o	o	o	o	o	o
五金铜件	o	o	o	o	-	-
螺丝组件	o	o	o	x	-	-
焊锡	x	o	o	o	-	-
PCB组件	x	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	x	x

-：表示不含有该有害物质。

o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在IEC62321-2015规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出IEC62321-2015规定的限量要求。

技术支持

服务热线：020-85820195

工作时间：9:00-12:00, 13:00-18:00 (周一至周五)

邮箱：kfb@hdlchina.com.cn

网址：http://www.hdlchina.com

© 2019 广州河东科技有限公司 保留一切权利。
本说明书可能在未提前通知的情况下更改或更新。